



# Cortacésped a batería DLM330 330 mm



Para pequeños jardines



Superficie de uso  
recomendada  
con BL1840B

270 m<sup>2</sup>



# 3 en 1 (corte / recolección y mulching)

## Carcasa de plástico

permite que el diseño sea mucho más ligero y que por tanto aumente la maniobrabilidad en giros, almacenamiento y más.

## Asa de transporte



## Estructura rígida

## Ajuste de altura del mango



## Colector de césped con indicador de nivel de césped



## Palancas de bloqueo del mango fáciles de operar



Cada lado del mango se puede bloquear/desbloquear con una sola acción sin herramientas.

Ancho de corte **330mm**

## Manguito de acero para sujetar el eje de la rueda trasera

## Ajuste de altura de corte más fácil 8 etapas (20 - 75 mm)



- Palanca con forma ovalada de fácil agarre.
- Ranuras de posicionamiento de la palanca visibles.

## Cuchilla




Tanto para segar como para triturar (mulching).

## Luz LED



Luz de aviso detrás del motor para una fácil visibilidad.

## Almacenamiento vertical



Fácil almacenamiento del cortacésped, incluso en posición vertical.

## XPT



Resistente a las salpicaduras

## Accesorios

## Tiempo de carga

### Cuchilla



Tamaño: 330mm  
Código: GB00000042



	Carga rápida		
	DC18RC	DC18RD	DC18SD
BL1815N 1,5Ah	15 min		30 min
BL1820B 2,0Ah	24 min		45 min
BL1830B 3,0Ah	22 min		60 min
BL1840B 4,0Ah	36 min		90 min
BL1850B 5,0Ah	45 min		110 min
BL1860B 6,0Ah	55 min		130 min

## Cortacésped a batería

### DLM330 330 mm

Freno eléctrico	Batería Lítio-ion:	18V
Arranque suave	Ancho de corte:	33 cm
	Altura de corte:	20 - 75 mm
	Superficie recomendada:	270m <sup>2</sup>
	Carcasa:	Plástico
	Capacidad del saco:	30 L
	Peso (EPTA):	12,5 Kg
	Dimensiones. LxAnxAl:	1.380 - 1.410 x 450 x 985 - 1.005 mm

Equipo básico: Consultar en la web

El peso del equipo puede variar dependiendo de los accesorios que lleve, incluido el cartucho de la batería. La combinación más ligera y la más pesada, determinadas por el procedimiento-EPTA 01/2014, se muestran en la tabla. Los elementos del equipo básico y las distintas especificaciones pueden variar dependiendo del país y la región.